

SF-310

- Luminaria de emergencia, portátil, para operar como linterna simultáneamente.
- Modo de operación automático.
- Provista con dos (2) lámparas fluorescentes de 8", 2x6 Vatios.
- Selector para escoger modo de operación, encendido de una (1) ó dos (2) lámparas.
- Batería de 6V 4AH, modelo: RB-640, recargable.
- Circuito rectificador/cargador incorporado.
- Provista con cable de alimentación y fusible de protección.
- Voltaje de operación 120Vac/60Hz.
- Tiempo de respaldo: Cuatro (4) horas.
- Dimensiones: (9,4 x 24 x 8,9)cm.



SF-620

- Provista con dos (2) lámparas fluorescentes de 12", 2x8 Vatios.
- Provista con mango para utilización portátil.
- Batería de 6V 4AH Modelo: RB-640, recargable.
- Circuito rectificador/cargador incorporado.
- Señalización del nivel de carga de la batería.
- Provista con cable de alimentación y fusible de protección.
- Selector para escoger modo de operación, encendido de una o dos lámparas.
- Tiempo de respaldo: 6,5Hr una (1) lámpara/ 4Hr dos (2) lámparas.
- Voltaje de operación 120Vac/60Hz.
- Dimensiones: (44 x 8,7 x 8)cm.
- Montaje en pared.



SF-320W

- Provista con dos (2) lámparas fluorescentes de 12", 2x8 Vatios.
- Batería de 6V 4AH Modelo: RB-640, recargable, sellada, plomo-ácido.
- Circuito rectificador/cargador incorporado.
- Modo de operación automático.
- Provista con cable de alimentación y fusible de protección.
- Señalización del nivel de carga de la batería.
- Tiempo de respaldo: 4Hr.
- Voltaje de operación: 120Vac/60Hz.
- Dimensiones: (45,5 x 12,5 x 8,4)cm
- Montaje: empotrado.
- Aislamiento: Clase II.



SF-300

- Provista con una (1) lámpara fluorescente de 24", 1x20 Vatios.
- Operación manual/automática.
- Provista con mango para utilización portátil.
- Batería de 6V 4AH Modelo: RB-640, recargable, sellada, plomo-ácido.
- Circuito rectificador/cargador incorporado.
- Provista con cable de alimentación y fusible de protección.
- Señalización del nivel de carga de la batería.
- Tiempo de respaldo: 4Hr.
- Voltaje de operación 120 Vac/60Hz.
- Dimensiones: (68 x 7,9 x 10)cm
- Montaje: en pared.



SF-623A

Luminarias de emergencia para señalización de "SALIDA"

- Provista con dos (2) lámparas fluorescentes de 12", 2x8 Vatios.
- Batería de 6V 4AH Modelo: RB-640, recargable, sellada, plomo-ácido.
- Modo de operación automático.
- Provista con cable de alimentación y fusible de protección.
- Circuito rectificador/cargador de batería automático.
- Señalización del nivel de carga de la batería.
- Voltaje de operación 120V/60Hz.
- Tiempo de respaldo: 6 Hr una (1) lámpara/ 4Hr dos (2) lámparas.
- Dimensiones: (36 x 14,4 x 7,9)cm
- Montaje: techo o pared.



SF-627

- Provista con dos (2) lámparas fluorescentes de 12", 2x8 Vatios, una (1) lámpara operación AC, una (1) lámpara operación DC.
- Batería de 6V 4AH. Recargable, sellada, plomo-ácido.
- Modo de operación automático.
- Provista con cable de alimentación y fusible de protección.
- Circuito rectificador/cargador de batería automático.
- Señalización del nivel de carga de la batería.
- Voltaje de operación 120Vac/60Hz.
- Selector para opción operación una (1) lámpara ó dos (2) lámparas.
- Tiempo de respaldo: 6 Hr una (1) lámpara/ 4Hr dos (2) lámparas.
- Dimensiones: (40,5 x 15,7 x 8,8)cm
- Montaje: techo o pared.



Nota: Las dimensiones especificadas corresponden a: alto x ancho x profundidad.